Как проверить б/у ноутбук перед покупкой

Пошаговая инструкция к видео на YouTube-канале Yablokoff. Показано на Lenovo ThinkPad, подходит для любого ноутбука.

Что понадобится: флешка USB-A (и флешка USB-C или переходник), зарядка и программы из архива к видео — BatteryInfoView, CrystalDiskInfo, тестер клавиатуры, тесты экрана. Идите по порядку и отмечайте пункты.

1 Внешний осмотр ☐

- Корпус и крышка без трещин и сколов. Потёртости покрытия на б/у ноутбуке — это норма.
- Все ножки и винты на дне на своих местах, сим-лоток (если есть) на месте.
- Разъёмы без следов залития: нет окислов, зелёного налёта и разводов вокруг портов.

2 Петли и камера ☐

- Петли: крышка открывается плавно, держит положение, не люфтит и не скрипит.
- Камера и сканер отпечатка пальца на месте и без повреждений.

3 Клавиатура, тачпад, TrackPoint ☐

- Осмотрите клавиши: все на месте, буквы не стёрты. Есть подсветка — включите её на ThinkPad — **Fn + пробел** — и проверьте, что светится равномерно.
- Запустите **тестер клавиатуры** и нажмите каждую клавишу — каждая должна отметиться.
- Тут же: тачпад, левая, правая и средняя кнопки мыши, TrackPoint (красная «пимпочка»).

4 Дисплей ☐

- Откройте **тесты экрана** на весь экран.
- На **белом** фоне ищем пятна (споты) и засветы.
- На **тёмном** фоне ищем светящиеся (битые) пиксели.

5 Динамики, камера, микрофон ☐

- Динамики: включите звук, проверьте левый и правый — без хрипа и треска.
- Камера: откройте приложение «Камера» — картинка есть.
- Микрофон: запишите голос (например, в «Звукозаписи») и прослушайте.

6 Аккумулятор — BatteryInfoView ☐

- Смотрим здоровье батареи (Battery Health) и число циклов заряда.
- **Ниже 70% здоровья — замена АКБ.**

7 SSD — CrystalDiskInfo ☐

- Смотрим техсостояние (Health Status) в процентах.
- **Ниже 80% здоровья — берём ноутбук без SSD или просим замену.**

8 Характеристики ☐

- Откройте «Параметры → Система → О системе» и сверьте с карточкой товара: процессор, оперативная память, объём диска, версия Windows.

9 Диспетчер устройств ☐

- Правой кнопкой по «Пуску» → «Диспетчер устройств».
- Всё оборудование должно быть **без восклицательных знаков.**
- Особое внимание — «Видеоадаптеры» и «Процессоры»: видеокарта на месте, число ядер (потоков) совпадает с заявленным.

10 BIOS: пароль и удалённое управление ☐

- Перезагрузите ноутбук и нажимайте **F1** до характерного звука — так заходим в BIOS (на ThinkPad).
- **Security → Supervisor Password** — должно быть **Disabled.**
- **Security → Absolute Persistence Module** — главное, чтобы здесь можно было переключать Enabled / Disabled. Тогда всё в порядке.
- Если пункт серый и ничего не меняется — удалённое управление включено. **Просите продавца его снять.**

11 Порты ☐

- Проверьте **все** порты USB-A флешкой — она должна определиться в каждом.
- Проверьте **все** порты USB-C: флешкой (или через переходник) и зарядкой — индикатор зарядки должен загореться.

Все пункты прошли — ноутбук можно брать. Если что-то не так, смело просите у продавца замену батареи или SSD, снятие пароля BIOS или скидку.

Проверенные б/у ThinkPad из Европы: yablokoff.net
Гарантия 60 дней · доставка по России
Санкт-Петербург, ул. Бородинская, 13
YouTube: youtube.com/@yablokoffnet